



Caractéristiques Osram Tube LED T8 SubstiTUBE  
Advanced (EM/Direct 230V) Ultra Output 16W 2500lm  
- 840 Blanc Froid | 120cm - Équivalent 36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Réf.                             | 242582                                    |
| EAN                              | 4058075611931                             |
| Marque                           | Osram                                     |
| Nom du fabricant                 | LEDTUBE T8 EM ADV UO 1200 15,6W 840 OSRAM |
| Vendu à l'unité - Carton complet | 10                                        |
| Lampdirect Garantie Totale       | 5 ans                                     |
| Étiquette énergétique            | C                                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure)     | 50000                                     |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Culot                             | G13                            |
| Rotatif                           | Non                            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 156.3                          |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Référence Article | Tube LED T8      |
| Type de capteur   | Pas de détecteur |

## Information produit

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Starter LED inclus     | Oui                                                                     |
| Ballast Nécessaire     | No                                                                      |
| Ballast pour tubes LED | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output        | Ultra Output                                                            |
| Matériaux              | Verre                                                                   |
| Gamme                  | Substitube                                                              |

## Dimensions

|               |       |
|---------------|-------|
| Longueur      | 120cm |
| Longueur (mm) | 1200  |
| Diamètre (mm) | 28    |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

